

CORONA CT8F CT8J 2.4GHz バインドの手順

対応受信機 CR8D, CR6D CR4D CR3D CR2D

この度は CORONA 製 2, 4 GHz 受信機のお買い上げ誠にありがとうございます。
お問い合わせにつきましては下記までご連絡くださいませ。

- ① 送信機を PPM に変換する
- ② 送信機の裏へモジュール (CT8F、J) をしっかり挿入する
- ③ モジュールの黒ボタンを押しながら送信機のスイッチ ON すると
モジュールが赤と緑の点滅をします。
(黒ボタンは 3 秒以上押さないようにする事)
- ④ 受信機の黒ボタンを付属の棒で押しながら受信機にバッテリーをつなぐ
- ⑤ 受信機の赤い点滅が 2 回したら 黒ボタンを離す
- ⑥ 送信機のスイッチを先に OFF にして受信機の電源を切る
- ⑦ 受信機の電源を入れてから送信機のスイッチ ON
- ⑧ 数秒後 受信機の赤いランプがフラッシングする
- ⑨ 其の後 10 秒前後程度で赤ランプ点灯でバインド終了です。
- ⑩ 一度送受信機を切って再度スイッチを入れていただくと受信機点灯して
使用可能になってます。

※バインドが出来ない場合

(近い所に大型の金属やパソコン、コンクリート等などがあると
同じように受信機が最初反応しない場合があります。)

- 再度 同じ方法を繰り返し行ってください。
又、送信機が近すぎるとバインド出来ない場合がありますので、その場合
1m 位受信機と間を取ってください。

※バインド出来た後に受信機の電源を入れても反応しない

- 受信機の電源を再度入れ直してください。
- 送信機をできるだけ離して受信機のスイッチを入れてください。

※ご注意

このモジュールは日本国内において認可を受けておりません。

その為、ご使用は違法になりますので通常のご利用はお控えください。

尚、ご使用に当たってはご使用される方の責任になりますので予めご了承くださいませ。

室内等の電波の影響をしない所でのサーボ等の動作テストなどにご利用ください。

(株)JVB ホビー事業部 ラジコン 1

お問い合わせ： 0946-24-1424

担当： 富田